

# Wettersensor – plus

Artikel-Nr.: 152057A0



## Produkteigenschaften

- Erfasst zuverlässig und exakt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Regenbeginn, Regenmenge, Helligkeit (relativ) und Sonnenscheindauer
- Anzeige und Auswertung der ermittelten Wetterdaten über die Homematic IP App
- Vielfältige Funktionsmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten – z. B. das Herunterfahren von Rollläden bei Sonnenschein oder das Einfahren der Markise bei Regen
- Flexibler Einsatzort im Außenbereich dank Funk-Kommunikation und Batteriebetrieb
- Einfache Montage durch robusten Edelstahlmast
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden

## Technische Daten

Versorgungsspannung	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
<b>Messbereiche</b>	
Temperatur	-20 bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit (relativ)	1 bis 99 %
Helligkeit (relativ)	0 bis 100.000
Regenmenge	0 bis 966 mm
Windgeschwindigkeit	0 bis 200 km/h
Abmessungen (B x H x T)	35 x 53 x 15 cm (ohne Mast)
Abmessungen Edelstahlmast (H x ø)	1,58 m x 25 mm
Gewicht	1064 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m

## Logistische Daten

Artikelnummer	152057A0
EAN-Code	4047976520572
Kurzbezeichnung	HmIP-SWO-PL
Verpackungseinheit	2
Maße Verpackung	564 x 369 x 147 mm

## Lieferumfang

Homematic IP Wettersensor – plus
Edelstahlmast
Schrauben (2x)
Torxschlüssel
1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (3x)
Bedienungsanleitung